



Protokey App – Schnellstart

Diese Anleitung fasst die wichtigsten Abläufe in der Protokey-App zusammen und führt dich Schritt für Schritt durch typische Aufgaben.

1. Protokey-Gerät verbinden

1. Öffne in der App den Tab **Gerät**.
2. Trage deine Geräte-ID (z. B. **042**) in das Feld Protokey-ID ein – Es wird nach **Protokey-042** gesucht.
3. Stecke spätestens jetzt deinen Protokey am Carpc oder einem anderen USB Port ein. Stelle sicher dass Bluetooth auf deinem Smartphone aktiviert ist.
3. Tippe auf **Mit Protokey-xxx verbinden** und warte auf die Statusmeldung „Verbunden“.

2. Vorlage verwenden und zum Senden anpassen

1. Wechsle in den Tab **Vorlagen**.
2. Tippe bei einer Vorlage auf **Verwenden** (bei „Aktives Protokoll“ heißt der Button **Weiterschreiben**).
3. Passe den Text nach Bedarf an. Diese Änderungen Beeinflussen nicht die Vorlage, sondern werden nur für dieses eine mal gesendet. Nicht gesendete Änderungen tauchen später als „Aktives Protokoll“ wieder auf.
4. Tippe auf **Senden**, um den Text an den Protokey zu übertragen.

3. Eigene Vorlage erstellen

1. Im Tab **Vorlagen** auf **Neue Vorlage** tippen. Hier kannst du alternativ auch eine Vorlage als .ptk importieren
2. Icon / Emoji (optional), Name und Fließtext eintragen.
3. Mit **Speichern** sichern. Über **Vorlage exportieren** kannst du die Datei als .ptk teilen.
4. Vorhandene Vorlagen bearbeitest du über **Optionen → Bearbeiten**; dort findest du auch **Teilen** und **Löschen**.

4. Schenllprotokoll nutzen

1. Öffne den Tab **Schnellprotokoll**.
2. Wähle die passenden Punkte im ABCDE Schema und fülle Freitextfelder sowie die SAMPLER-Eingaben. Alle Werte bleiben gespeichert, bis du **Felder zurücksetzen** drückst.
3. Tippe auf hervorgehobene Textbausteine, um Varianten zu wählen oder sie auszublenden.
4. Mit **Protokoll senden** erzeugst du eine Vorschau im Editor und kannst vor dem senden letzte Anpassungen vornehmen.

5. Protokoll senden

1. Egal ob Vorlage, Verlauf, aktives Protokoll oder Builder: Der Text landet im Editor **Vorlage verwenden**.
2. Prüfe den Inhalt und tippe auf **Senden**.
3. Die Statusleiste zeigt Fortschritt und bietet einen **Abbrechen**-Button.
4. Erfolgreich gesendete Texte erscheinen unter **Letzte Protokolle** (Tab **Gerät** → **Letzte Protokolle**).



WARN- UND HAFTUNGSHINWEIS – PROTOKEY

Wichtiger Hinweis vor der Verwendung:
Dieses Produkt ist ein elektronisches Eingabegerät zur Unterstützung der Dokumentation.
Es handelt sich nicht um ein medizinisches Gerät im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Protokey dient ausschließlich:
- als Eingabe- und Hilfsmittel zur Texterfassung
 - zur Unterstützung administrativer Tätigkeiten (z. B. Protokollschreibung)

- Er ist **nicht** bestimmt für:
- medizinische Diagnosen
 - Therapieentscheidungen
 - Überwachung von Vitalparametern
 - sicherheitskritische oder lebenserhaltende Anwendungen

Kein Ersatz für fachliche Entscheidungen

- Die Nutzung des Produkts ersetzt nicht:
- die fachliche Ausbildung
 - die Eigenverantwortung
 - geltende Dienstanweisungen
 - medizinische oder rettungsdienstliche Standards

Alle medizinischen und organisatorischen Entscheidungen liegen ausschließlich in der Verantwortung der Anwenderin bzw. des Anwenders.

Haftungsausschluss

- Der Hersteller haftet nicht für:
- Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen
 - fehlerhafte oder unvollständige Dokumentation
 - Datenverlust
 - indirekte Schäden oder Folgeschäden
 - Einsatz außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs

Die Haftung für Schäden aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten bleibt hiervon unberührt.

Technische Hinweise

- Das Produkt enthält elektronische Bauteile und Funktechnik.
- Der Betrieb darf nur gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften erfolgen.
- Veränderungen an Hard- oder Software führen zum Erlöschen jeglicher Haftung.

CE-Hinweis

Dieses Produkt basiert auf dem XIAO ESP32-S3 Modul von Seeed Studio, welches vom Hersteller gemäß den einschlägigen europäischen Richtlinien (insbesondere Richtlinie 2014/53/EU – Radio Equipment Directive (RED) sowie RoHS 2011/65/EU) als CE-konform erklärt wurde.

Nutzung auf eigene Verantwortung

- Mit der Inbetriebnahme bestätigt die Anwenderin / der Anwender, dass sie/er:
- den bestimmungsgemäßen Gebrauch verstanden hat
 - das Produkt eigenverantwortlich einsetzt

